

NÁVOD K POUŽITÍ

UNISCHUKO ZÁSTRČKA IP44 I PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, GSC 102015000

Název výrobku	Samostatná UNISCHUKO zástrčka IP44 i pro venkovní použití, GSC
Kód výrobku	102015000
Typ výrobku	samostatná síťová zástrčka s ochranným kontaktem pro montáž na vhodný flexibilní kabel
Jmenovité použití	230 V~, 50 Hz; používejte pouze v rozsahu hodnot uvedených na výrobku
Krytí	IP44 při správné montáži a použití s vhodným kabelem
Použití	vnitřní i venkovní prostředí; chránit před ponořením a tlakovou vodou

1. Určení výrobku

Tento výrobek je samostatná UNISCHUKO zástrčka s ochranným kontaktem pro montáž na vhodný flexibilní přírodní kabel. Je určena pro opravu nebo zhotovení přívodu elektrického zařízení v rozsahu hodnot uvedených na výrobku. Krytí IP44 je dosaženo pouze při správné montáži, použití vhodného kabelu a řádném dotažení všech těsnících a upevňovacích prvků.

2. Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nebo montáží si přečtěte celý návod a uchovejte jej pro pozdější použití.
- Výrobek používejte pouze v elektrické síti odpovídající údajům uvedeným na výrobku.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých materiálů, zdrojů tepla, otevřeného ohně nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Výrobek pravidelně vizuálně kontrolujte. Při prasklinách, deformaci, uvolnění částí, stopách přehřátí, poškození kabelu nebo zápachu po spálenině jej ihned přestaňte používat.
- Výrobek neotvírejte, neupravujte a neopravujte svépomocí mimo běžnou montáž zástrčky podle tohoto návodu. Poškozený výrobek vyměňte za nový.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu a v souladu s údaji uvedenými na výrobku.

3. Bezpečnostní pokyny pro montáž

- Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající znalostí práce na elektrických zařízeních. Pokud si nejste jistí správným zapojením, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Montáž provádějte výhradně na kabelu, který je zcela odpojený od elektrické sítě. Nikdy nepracujte na kabelu pod napětím.
- Používejte pouze vhodný flexibilní kabel s ochranným vodičem a průřezem odpovídajícím proudovému zatížení připojeného zařízení a údajům uvedeným na zástrčce.
- Zástrčka musí být zapojena tak, aby ochranný vodič PE byl připojen ke svorce ochranného kontaktu. Nepoužívejte dvoužilové kabely pro zařízení vyžadující ochranný vodič.
- Při montáži nesmí zůstat mimo svorky volné nebo roztržené měděné vodiče. Vodiče musí být pevně dotažené a nesmí se vzájemně dotýkat.
- Odlehčení tahu musí svírat vnější plášť kabelu, nikoli jednotlivé vodiče.
- Po montáži zkontrolujte pevnost sevření kabelu, správné uzavření zástrčky a neporušenost těsnění.
- Po montáži doporučujeme ověřit správnost zapojení a kontinuitu ochranného vodiče vhodným měřicím přístrojem.

4. Zapojení vodičů

Vodič	Barva vodiče	Svorka / funkce
Ochranný vodič PE	zelenožlutá	ochranný kontakt / symbol uzemnění
Střední vodič N	modrá	svorka N, pokud je označena
Fázový vodič L	hnědá, černá nebo šedá	svorka L, pokud je označena

Poznámka: U některých systémů SCHUKO/UNISCHUKO nemusí být poloha L a N v zásuvce pevně definována. Vždy však musí být správně a spolehlivě připojen ochranný vodič PE.

5. Postup montáže

1. Zkontrolujte, že kabel není připojen k elektrické síti a že je nepoškozený.
2. Rozšroubujte nebo otevřete tělo zástrčky podle konstrukce výrobku.
3. Protáhněte kabel těsnicí průchodkou a odlehčením tahu.
4. Odstraňte pouze nezbytnou délku vnějšího pláště kabelu a odizolujte konce jednotlivých vodičů tak, aby po vložení do svorek nezůstala obnažená měď mimo svorku.
5. Připojte zelenožlutý ochranný vodič PE ke svorce ochranného kontaktu. Poté připojte vodiče N a L podle označení svorek, pokud jsou vyznačeny.
6. Pevně dotáhněte svorky a zkontrolujte, že vodiče nelze volně vytáhnout.
7. Upevněte odlehčení tahu tak, aby drželo vnější plášť kabelu.
8. Zástrčku uzavřete, dotáhněte šrouby a zkontrolujte, že těsnění a průchodka jsou správně usazené.
9. Před použitím proveďte vizuální kontrolu a podle potřeby elektrickou kontrolu zapojení.

6. Používání a krytí IP44

- Zástrčku používejte pouze s kompatibilní zásuvkou a v rozsahu zatížení uvedeném na výrobku.
- Krytí IP44 znamená ochranu proti vniknutí pevných těles větších než 1 mm a proti stříkající vodě. Neznamená vodotěsnost při ponoření ani ochranu proti tlakové vodě.
- Při venkovním použití zajistěte, aby spojení nebylo položeno ve stojaté vodě, sněhu, blátě nebo na místě s trvalým zatékáním.
- Při odpojování vždy uchopte tělo zástrčky. Nikdy netahejte za kabel.

7. Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte zástrčku od elektrické sítě.
- Povrch čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte pevnost kabelu v odlehčení tahu a stav těla zástrčky.
- Při poškození zástrčku nepoužívejte a vyměňte ji za novou.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO