

NÁVOD K POUŽITÍ A MONTÁŽI

PRACHOTĚSNÉ LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 203200018

Svítilidlo pro 2 x LED trubici T8, 120 cm, krytí IP65

Důležité upozornění: Před montáží a použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Svítidlo je určeno pro pevnou instalaci na napětí 230 V. Montáž a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací podle platných předpisů.

1. Určení výrobku

Prachotěsné LED zářivkové svítidlo je určeno pro osvětlení technických, pracovních a pomocných prostor, například garáží, dílen, skladů, technických místností, parkovacích domů nebo venkovních zastřešených prostor. Svítidlo je určeno pro 2 x LED trubici T8 o délce 120 cm. LED trubice není součástí balení.

Krytí IP65 znamená zvýšenou ochranu proti prachu a vodě, pokud je svítidlo správně namontováno, uzavřeno a nejsou poškozena těsnění ani krycí části.

2. Technické údaje

Název výrobku	PRACHOTĚSNÉ LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 203200018
Typ	svítidlo pro 2 x LED trubici T8, 120 cm
Napájení	230 V~
Krytí	IP65
Materiál	ABS, polykarbonát, kov
Kryt / difuzor	čirý polykarbonát
Barva	šedá
Rozměry svítidla	cca 650 × 80 × 90 mm
Výrobce / značka	GSC

3. Obsah balení

- prachotěsné těleso svítidla s difuzorem
- plastové držáky difuzoru
- kovové úchytky pro montáž na strop
- vruty a hmoždinky
- návod k použití a montáži

Poznámka: LED trubice T8 není součástí balení.

4. Bezpečnostní pokyny

- Před montáží, výměnou LED trubice, čištěním nebo jakoukoliv manipulací vždy vypněte napájení v elektrickém rozvaděči a zajistěte jej proti nechtěnému zapnutí.
- Montáž a připojení svítidla k elektrické síti smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození výrobku.
- Svítidlo používejte pouze s vhodnou LED trubicí T8 o délce 120 cm, která odpovídá zapojení svítidla a parametrům výrobce trubice.
- Svítidlo nepoužívejte, pokud je poškozené, prasklé, deformované, má poškozený difuzor, těsnění, přívodní vedení nebo svorky.

- Do svítidla nezasahujte, neupravujte jeho konstrukci a nepoužívejte jej jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu.
- Při montáži dbejte na správné uzavření difuzoru a zajištění všech úchytů, aby byla zachována ochrana proti prachu a vodě.
- Svítidlo nezakrývejte tepelně izolačními materiály ani jinými předměty. Udržujte jej mimo přímý kontakt s hořlavými materiály.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani vysokotlaké čištění.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte obalové materiály, sáčky a malé montážní díly mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení nebo spolknutí.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

5. Montáž

Před montáží zkontrolujte, zda je místo instalace vhodné pro hmotnost svítidla, druh podkladu a požadované použití. Používejte upevňovací materiál odpovídající konkrétnímu podkladu.

1. Vypněte napájení v elektrickém rozvaděči a ověřte, že přívodní kabel není pod napětím.
2. Zvolte způsob montáže: přímé přišroubování tělesa svítidla nebo upevnění pomocí dodaných kovových úchytů.
3. Vyznačte montážní otvory, vyvrtejte je a upevněte hmoždinky nebo vhodný montážní materiál podle typu podkladu.
4. Otevřete difuzor a připravte svítidlo k připojení. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození těsnění nebo plastových úchytů.
5. Připojte přívodní vodiče do svorek podle označení na svítidle. Je-li svítidlo vybaveno svorkou ochranného vodiče, připojte ochranný vodič PE. Nikdy nevynechávejte ochranné připojení, pokud je konstrukcí vyžadováno.
6. Vložte vhodnou LED trubici T8 120 cm podle pokynů výrobce trubice.
7. Uzavřete difuzor, zkontrolujte správné dosednutí krytu, těsnění a všech plastových držáků.
8. Po dokončení montáže obnovte napájení a ověřte správnou funkci svítidla.

6. Používání

- Svítidlo používejte pouze v rozsahu a prostředí, pro které je určeno.
- Pravidelně kontrolujte, zda je difuzor správně uzavřen a zda nejsou poškozeny krycí části nebo těsnění.
- Při jakémkoliv poruše, blikání, zápachu, přehřívání nebo mechanickém poškození výrobek ihned odpojte od napájení a nepoužívejte jej, dokud nebude zkontrolován odborně způsobilou osobou.

7. Údržba a čištění

- Před čištěním vždy vypněte napájení a nechte svítidlo vychladnout.
- Povrch svítidla čistěte vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla, benzín, ředidla ani jiné agresivní chemikálie.
- Do svítidla nesmí při čištění vniknout voda, pokud je difuzor otevřený nebo nejsou správně uzavřeny kryty a těsnění.
- Výměnu LED trubice provádějte pouze při vypnutém napájení a podle parametrů uvedených výrobcem trubice.

8. Skladování a přeprava

- Výrobek skladujte v suchu, mimo dosah dětí a mimo přímé působení extrémních teplot.
- Při přepravě chraňte svítidlo před pádem, nárazy a deformací difuzoru.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO